









GoRugged M1000	M1000 XP	M1000 MP 2G	M1000 MP 3G	M1000 UP	M1000 Pro V2	M1000	M1000 USB	
								
Сотовая сеть	2G/3G	2G	3G	3G/LTE (4G)	2G/3G	2G	3G/LTE (4G)	
Передача данных	GPRS/UMTS, CSD Автоматическое GPRS/UMTS-подключение Transparent TCP/UDP (режим «прозрачной» передачи данных) CSD-резервирование	GPRS, CSD	EDGE/GPRS/UMTS/HSPA+, CSD	EDGE/GPRS/UMTS/HSPA+/LTE	GPRS/UMTS, EDGE, CSD Автоматическое GPRS/UMTS-подключение Transparent TCP/UDP (режим «прозрачной» передачи данных) CSD-резервирование	GPRS, CSD, SMS	EDGE/GPRS/UMTS/HSPA+/LTE	
Число SIM-слотов	1	1	1	1	2, резервирование SIM-карт	1	1	
Последовательный интерфейс	1 x RS-232 или 1 x RS-485	1 x RS-232	1 x RS-232	-	RS-232/RS-485, выбирается программно	RS-232/RS-485, выбирается программно	-	
USB интерфейс	1 x USB, только для конфигурирования	-	1 x USB	1 x USB	-	-	1 x USB	
I/O (цифровой вход/выход)	-	-	-	-	-	1 DI (цифровой вход), 1 DO (цифровой выход)	-	
Аппаратный watchdog	+	-	-	-	+	-	-	
Поддержка соединения (тестовые пакеты)	+	-	-	-	+	-	-	
Работа в режиме TCP/UDP-сервера/клиента	+/+	-/+	-/+	-/+	+	-/+	-/+	
Автоматическая перезагрузка	SMS/Caller ID/по расписанию	-	-	-	SMS/Caller ID/по расписанию		-	
Modbus RTU↔Modbus TCP	+	-	-	-	+	-	-	
Modbus RTU→текстовый SMS формат (без AT-команд)	-	-	-	-	-	+	-	
Антенный разъём	1 x SMA(f)						2 x SMA(f)	
Светодиодные индикаторы	2, включая RSSI (уровень приема)	1	1	1	6, включая RSSI (уровень приема)	6, включая RSSI (уровень приема)	1	
Управление	TCP/RobustLink/SMS	AT-команды	AT-команды	AT-команды	TCP/RobustLink/SMS	AT-команды SMS	AT-команды	
Поддержка DDNS	+	-	-	-	+	-	-	
Подключение (соединение) - всегда в сети (онлайн) - по запросу	+ +	-	-	-	+ +	-	-	
SNTP (синхронизация по времени с SNTP-сервером)	+	-	-	-	-	-	-	
Доступ по Telnet	+	-	-	-	+	-	-	
COM redirector (перенаправление)	+	-	-	-	+	-	-	
SMS Direct	-	-	-	-	-	+	-	
Монтаж (крепление)	DIN-рейка, на стену, на горизонтальную поверхность							
Обновление встроенного ПО	Serial/USB/TCP/RobustLink	-	-	-	Serial/TCP/RobustLink	Serial (RS-232/485)	-	
Интеграция с M2M платформой RobustLink	+	-	-	-	+	-	-	
GPS (навигация)	-	-	-	для некоторых моделей	-	-	для некоторых моделей	
Напряжение питания	6 ... 18 В	6 ... 18 В	6 ... 26 В	6 ... 26 В	9 ... 36 В	9 ... 36 В	9 ... 36 В	
Корпус	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Металл	Металл	Металл	
Размеры	75 x 85 x 28 мм	75 x 85 x 28 мм	75 x 85 x 28 мм	75 x 85 x 28 мм	102 x 71 x 29 мм	102 x 71 x 29 мм	111 x 72 x 28 мм	